联想扬天 YT900

蓝牙商务伴侣

使用手册

版权所有

免责声明

对于本装置任何特定目的之品质、精确度或适用性联想未作过任何形式的明示或暗示保证或表示。本文件中的信息若有变更恕不另行通知。

· 本装置是一种精巧的电子装置，请勿将其摔落。

· 请勿尝试拆解或修改本装置的任何部分。

· 请勿弄湿本装置，请避免让本装置靠近水源。

· 请勿将本装置放在极高或极低的环境中。请让本装置远离温差太大、湿度过高、灰尘过多或直接日照的环境之中。

· 请勿使用化学溶剂来清洁本装置。请使用软抹布清洁本装置。

· 请避免以极高的音量收听，这将可能会损伤您的耳朵，并导致听觉伤害。

· 对于任何因装置的损坏、装置的修护及/或电池的更换所造成的资料损失，联想不负任何责任。我们建议使用者在其它

存储装置上备份所有资料。

· 不按本说明书使用可能使您丧失保修资格。

重要信息

FCC 声明

本装置已经通过测试，符合 FCC 规则之第 15 部分的 B 级数字设备要求限制。该限制专为在住宅环境中安装时避免有害干扰提供合理有效的保护。本装置工作时会放射出无线电频率，如果未按照说明安装，可能会对无线电通讯产生干扰。但并不确保在特殊安装过程中无干扰。如果本装置的确对无线电或电视接收产生干扰（可以通过开关本装置检测是否存在干扰），建议采取以下方法消除干扰：

· 增大本装置与接收器之间的距离。

· 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员请求帮助。

· 任何未经许可的变更或对本设备进行修改，将会丧失保修资格。

目录

1. 注意事项

- 作为蓝牙适配器在 PC 端使用后请安全删除，否则可能损坏本装置
- 请不要将本机放在温度过高、过低及潮湿的地方
- 请不要让任何物品掉落在本机上或撞击本机
- 请避开灰尘或烟灰较多的场所
- 请不要使用化学物品，例如酒精、苯稀释剂等
- 切不可拆卸、修理、改造
- 本装置不应遭受水滴或水溅
- 严禁更换电池，如果电池更换不当会有爆炸危险！

2. 产品介绍

2.1. 简介

YT900 是一款线式立体声蓝牙耳机，可经由蓝牙适配器或手机接收传送音乐。也可当作蓝牙耳机的"免持装置"来使

用。您在欣赏音乐的同时随时切换接听来电，操作简单。

YT900 提供的蓝牙适配器和闪存盘功能，可通过蓝牙适配器使计算机具有蓝牙连接功能，方便连接各种蓝牙设备，包括带蓝牙的计算机。同时可以作为闪存盘使用，方便您拷贝文件。

YT900 还提供无线演示控制器功能，使您可以在演讲时遥控 PPT 的播放，专注您的演讲(需要两个 YT900 配合使用)。

2.2. 规格

- 符合蓝牙 V1.2 的规范标准
- 支持蓝牙功能：A2 全双工（A2DP）、耳机及免提功能
- 发射功率等级：Class II
- 操作范围：10 米无线传输（空旷无干扰环境）
- 频率范围：2.402GHz~2.480GHz
- 可享受无线传输音乐与通话的乐趣（需要手机支持）
- 作为蓝牙适配器使用时可使您通过 PC 传输文件或音频更加方便
- 立体声蓝牙耳机内置可充电聚合物锂电池：DC 3.7V 260mAh
- 正常充电时间：约 2～3 小时
- 立体声蓝牙耳机连续通话时间长达 7 小时；待机时间则可

达 80 小时（根据信号强度的客观因素会有所下降）

- 闪存盘读倍速：120X（以软盘读速度 500kb/s 为基准，500kb/s＝1X）

- 闪存容量：1GB=10^9Byte（此为 Flash 规格容量，由于内部隐藏程序和数据，实际使用容量低于此值）

◎产品图片

图解中的部件可能与提供的部件有差异，所有物件以实物为准。

（1）功能/开关、配对键

（2）音量增加键

（3）音量减小键

（4）模式键（切换 PPT/BT 模式）


（5）蓝色指示灯（蓝牙状态）

（6）红色指示灯（充电状态）

（7）挂绳孔

（8）麦克风

（9）φ 2.5mm 耳机孔



◎按键定义

YT900 立体声蓝牙耳机按键定义及操作说明

按键	作为手机的立体声蓝牙耳机应用	作为 PC 的蓝牙耳机应用	
		立体声耳机	单声道耳机/PPT 控制
（1）功能/开关、配对键	开/关机（长按 5 秒）	开/关机（长按 5 秒）	开/关机（长按 5 秒）
	配对（关机状态，长按 8 秒）	配对（关机状态长按 8 秒）	配对（关机状态，长按 8 秒）
	接听电话（来电状态短按一次）	/	控制 PPT 文档向上翻动
	挂断电话（通话状态短按一次）	/	/
	拒接电话（来电状态短按两次）	/	/
	重拨最后一次电话（待机状态短按一次）	/	/
（2）音量增加	调节音量	调节音量	“PPT”模式下控制 PPT 文档向下翻动；“BT”模式下调节音量

带格式的： 缩进： 首行缩进： 2 字符

带格式的： 缩进： 首行缩进： 2 字符

（3）音量减小	调节音量	调节音量	“PPT”模式下控制 PPT 文档向下翻动 “BT”模式下调节音量
（4）模式键（切换 PPT/BT 模式）	需要将档位调整到“BT”模式下应用	/	“BT”模式”和“PPT“模式之间间的切换
配对密码	0000	0000	0000

带格式的：缩进：首行缩进： 2 字符

带格式的：缩进：首行缩进： 2 字符

带格式的：缩进：首行缩进： 2 字符

3. YT900 常规使用要求

3.1. 充电

在第一次使用蓝牙耳机前，请先对其进行充电。将蓝牙耳机直接插入 PC 的 USB 接口中，充电时红色指示灯长亮，当蓝牙耳机充满电后红色指示灯灭掉。蓝牙耳机正常充电时间约 2 小时，电池充满电后请把蓝牙耳机从 USB 接口中拔出（如果蓝牙耳机已有很长时间没有使用或是电池电量已耗尽时，则开始充电时的充电指示灯可能要延迟几分钟才亮）。


3.2. 电池低电压显示状态

当蓝牙耳机电池电压降到 3.3V 时，检测到低电压，蓝色指示灯每 5 秒快闪 3 次，并且耳机中会传出报警音，在电压降到 3.0V 的时候，作为耳机使用的 YT900 会自动关机。


若蓝牙耳机蓝色指示灯每 5 秒快闪 3 次，请立即给耳机充电，以免影响电池使用寿命。

3.3. 开机和关机

在关机状态下长 按功能/开关/配对键 5 秒，蓝牙耳机听筒发出短"嘟"声，蓝色指示灯规律闪烁，蓝牙耳机将进入待机模式；



在待机状态下长按功能/开关/配对键 5 秒，蓝牙耳机听到长"嘟"声，蓝色指示灯快速闪烁两次后熄灭，耳机将进入关机状态。




注意：在第一次使用时，请长按 8 秒（蓝色指示灯快闪）进入配对模式，具体使用请参照（4. YT900 作为手机的立体声蓝牙耳机使用方法）

4．YT900 作为手机的立体声蓝牙耳机使用方法

- YT900 不能插在 PC 的 USB 接口上
- 蓝牙耳机和手机放在相距 1 米内的位置；
- 确定蓝牙耳机处于关机状态；
- 模式键的位置处于 BT 档位上；
- 按蓝牙耳机 功能/开关/配对键 8 秒（蓝色指示灯快闪），使其进入配对模式；

提示：以下 YT900 配对操作过程是根据多普达 585 同蓝牙耳机的配对过程进行介绍，根据手机型号不同存在差异，请参考具体手机的说明书。




1） 在手机开始菜单的设置里找到“蓝牙”选项



2） 进入后“打开”蓝牙，并点击菜单,选择“设备”



3） 按手机的提示“新建”设备



4） 手机开始寻找蓝牙设备（具体请参照手机使用说明）；



5） 手机将搜寻到"YT900"，从手机已搜寻到的设备中选择"YT900"；



6） 手机会提示：输入匹配密码，请输入"0000"按确认键，使您的蓝牙耳机和手机匹配；



7） 完成后可以修改蓝牙设备的名称，并提示"是否设为免提设备".




8）选择"是",手机与蓝牙耳机连接成功，耳机听筒发出一声长"嘟"声，成功后蓝牙耳机进入到待机状态，蓝色指示灯每 3 秒闪一次。



9） 按手机返回键返回到手机主菜单，确定蓝牙耳机和手机间距在 10 米内且无障碍物，此时可以通过蓝牙耳机接听电话及拨打电话，欣赏手机端播放的立体声音乐。


◎接听电话

电话打进来时，蓝牙耳机听筒发出来电铃声，短按 功能/开关/配对键 接听来电。




◎挂断电话

当耳机在通话状态时，短按 功能/开关/配对键 挂断电话。




◎拒接电话

当手机来电时，蓝牙耳机听筒发出来电铃声，连续短按 功能/开关/配对键 2 次，拒接手机来电。



◎重拨电话

蓝牙耳机和手机在连接状态下连续短按蓝牙耳机 功能/开关/配对键 2 次，蓝牙耳机会自动重拨手机拨出的最后一组电话号码。




◎播放手机音乐

连接状态下，操作立体声蓝牙手机，打开手机音乐播放软件，播放音乐，就可以通过蓝牙立体声耳机享受从手机端传送的无线立体声音乐。（使用此功能前，首先确定手机是否支持立体声耳机 AV 服务，具体使用说明请查阅手机使用说

明）。

◎音量调整

在通话状态下，短按耳机“音量增加键”与“音量减小键”调节音量，直到调节到所需的音量大小。



提示：在进行以上蓝牙耳机功能操作的时候请将“模式键”拨到“BT”模式上，否则部分功能无法正常使用。


5．YT900 作为 PC 的蓝牙耳机使用方法

- 在与PC配对使用的时候必须要用两个YT900配对使用（一个作为 PC 端的蓝牙适配器、一个作为蓝牙耳机端）
- 在使用联想扬天电脑之外的其它电脑配对使用 YT900 时，PC 必须安装“通讯中心 6.0”，该软件的安装包和“扬天 PPT 演示伴侣”软件在出厂时已放入闪存盘中


5.1．通讯中心 6.0 安装

- 如果要在其它电脑上使用 YT900，则需要先安装"通讯中心 6.0"

先打开 YT900 中存放的"通讯中心 6.0"文件夹，选中执行"SETUP.EXE"执行文件后出现下图所示：




- 选择"下一步"后，出现安装路径选择界面，如不更改安装路径请选择"下一步"：



- 在出现选择安装界面后，如无更改请选择“下一步”：



- 在出现安装界面后选择“安装”即开始安装“通讯中心 6.0”：



- 安装结束后，选择“完成”，完成程序安装。

5.2. YT900 作为 PC 的单声道蓝牙耳机使用方法

- 将作为蓝牙适配器的 YT900 插入 PC 的 USB 接口
- 把两个 YT900 放在相距不超过 1 米的位置；

- 确定作为蓝牙耳机的 YT900 处于关机状态；

- 按作为蓝牙耳机的 YT900 耳机 功能/开关/配对键 8 秒，使其进入配对模式，耳机蓝指示灯快速闪烁；

- 打开 PC 中的"通讯中心 6.0"：




- 鼠标双击界面中间的蓝牙图标搜索设备，搜索完成后会有"YT900"蓝牙耳机的显示：



- 在"YT900" 的图标上点击鼠标右键在弹出的菜单中选择"配对"：



- 在弹出配对窗口后键入“0000”后确定：



- 在 PC 和蓝牙立体声耳机配对好之后，耳机听筒发出一声长“嘟”声，蓝色指示灯进入 3 秒一次的慢闪状态：



- 如果蓝牙立体声耳机进入匹配状态后 3 分钟未配对成功蓝

牙耳机将进入待机模式，请关机并重新按以上步骤配对（详细配对连接方法请参照 5.2 YT900 作为 PC 的单声道蓝牙耳机使用方法）；

- 在"YT900"图标上点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择"连接 蓝牙单声道耳机"：





- 连接成功后，YT900 的图标会变为绿色

5.3. YT900 作为 PC 的立体声蓝牙耳机使用方法


- 把做为蓝牙适配器的 YT900 插入 PC 的 USB 接口，在配

对（详细配对连接方法请参照 5.2 YT900 作为 PC 的单声道蓝牙耳机使用方法）后连接服务的时候选择“连接 蓝牙高质量音频”的连接，在连接成功后使用 PC 的音频播放软件播放音乐，此时您将可以通过蓝牙立体声耳机收听到 PC 正在播放的音乐。

◎音量调整:

蓝牙耳机在收听音乐状态下，短按耳机音量增加键与音量减小键调节音量，直到调节到所需要的音量大小。

6. 无线 PPT演示控制器功能



- 请在安装有扬天通讯中心 6.0 的扬天电脑上使用该功能。
- 必须要两个 YT900 配对使用（一个作为 PC 端的蓝牙适配器、一个作为 PPT 演示控制器）。
- 无线 PPT 演示控制器功能只能在“蓝牙单声道耳机”连接下起作用，在“蓝牙高质量音频”连接下无法使用 PPT 遥控功

能。

6.1. YT900 和 PC 进行配对


- 作为蓝牙适配器的 YT900 插在 PC 端；
- 确定作为 PPT 演示控制器的 YT900 处于关机状态；
- 按作为 PPT 演示控制器的 YT900耳机 功能/开关/配对键 8 秒，使其进入配对模式，YT900 蓝色指示灯快速闪烁；
- 打开 PC 中的"通讯中心 6.0"
- 鼠标双击界面中间的蓝牙图标搜索蓝牙设备，搜索完成后会有"YT900"蓝牙耳机的显示



- 在"YT900"的图标上点击鼠标右键在弹出菜单中选择“配对”



- 在弹出“蓝牙口令”窗口后键入“0000”后按“确定”。



- 在 PC 和作为 PPT 演示控制器的蓝牙耳机配对好之后，耳机听筒发出一声长“嘟”声，作为 PPT 演示控制器的 YT900 蓝色指示灯进入 3 秒一次的慢闪状态；



- 如果作为 PPT 演示控制器的 YT900 进入配对状态后 3 分钟未配对成功，蓝牙耳机将进入待机模式，请关机并重新按以上方法配对；

6.2. YT900 与 PC 作“蓝牙单声道耳机”连接

- 在“YT900”图标上点击鼠标右键在弹出的菜单中选择“连接蓝牙单声道耳机”，连接完毕后通信中心中的“YT900”的图标变为绿色。





6.3 扬天蓝牙 PPT 伴侣使用方法

- 运行 YT900 闪存盘中“联想 PPT 伴侣”文件夹中的“PPT 控制.EXE”程序，主界面如下图所示：



- 当“联想 PPT 伴侣”程序运行后，会在屏幕右下角的系统托盘中出现标。在设置“启动 PowerPoint 控制功能”完毕后，选中主界面上的OK按钮后，软件会直接缩小到系统托盘中；若选择主界面上的X按钮，PPT 控制软件会直接关闭。

屏幕右下角系统托盘中的图标含义如下：

图标	含义
	未检测到本地蓝牙硬件。
	本地蓝牙硬件已经启动。
	已经与蓝牙耳机建立控制链路，但音频链接未建立。
	已经与蓝牙耳机建立控制链路及音频链路。

- 使用幻灯片控制功能

在使用幻灯片放映功能前，请确保作为 PPT 演示控制器的 YT900 侧面的模式键在“PPT”模式上。

使用步骤如下：

在“联想 PPT 伴侣”界面上选中“启动 PowerPoint 控制功能”，“放音设备”列表会变成可用。(如需要使用声音回放功能,请选择您自己的声卡或者 Bluetooth SCO Audio)。



打开 PowerPoint 文件，并进入放映模式。

在放映幻灯片的过程中，可通过音量调节按钮向下翻页，通过 YT900 上的多功能（功能/开关/配对键）按钮向上翻页。如果启用了声音回放功能，对着 YT900 上麦克风说话，声音会通过选择的放音设备播放。

备注：

1、 第一个声卡是您 PC 的声卡（PC 不同此选项内容不同），选择后你的声音会通过 PC 的喇叭外放；

2、 “Bluetooth SCO Audio”是蓝牙单声道耳机的声卡，选择后你的声音可以通过 YT900 的耳机听见；

3、 PPT 控制功能在单声道下使用，“Bluetooth AV Audio”选项不可用。

- 关闭幻灯片控制功能

当不使用幻灯片控制功能时，请将 YT900 上的拨动开关拨到“BT”上，并将“联想 PPT 伴侣”软件中的“启动 PowerPoint 控制功能”的选项取消或直接关闭该软件，否则影响其它功能的正常使用。

7. 蓝牙适配器应用

此YT900插入您的计算机USB接口后，您的计算机就成为带有蓝牙功能的计算机，结合联想专门为您设计的联想通讯中心软件的互联一点通功能，您就可以通过蓝牙的无线网络与多种蓝牙设备进行信息交换与资源共享了。

7.1. 启动

您可以通过依次单击计算机的【开始】→【所有程序】→【联想应用】→【通讯中心6.0】将会弹出如下方图所示的通讯中心主界面。



7.2. 手机连接

首先请您将YT900插入至您计算机的USB接口。在通讯录页面中单击【连接】按钮，将弹出蓝牙连接向导，点击"下一步"，将弹出如下图所示的界面。



注意：在此界面，请您首先选择自己的手机类型，但如果手机类型不在下拉列表中您可以再尝试选择 other 选项。

- 选择您要连接的蓝牙手机，并单击“下一步”。

选中已经找到的蓝牙手机，单击“完成”，在出现如下图所示的设备配对界面时，进行配对操作。



请输入您自行设置的配对码，同时您的手机会提示您添加匹配设置，确认后，输入您刚刚设置的相同配对码，即可完成蓝牙手机的连接。连接后单击辅助工具栏中的【导入】按钮在弹出的下拉菜单中选择【手机联系人】，通讯中心将完成您手机中通讯录的同步下载。

注意：

1. 部分手机在进行蓝牙连接时可能会提示您安装客户端软件，您只需接受安装即可。

2. 部分手机可能不支持通讯录的导入导出。

3. 此软件只能导入或导出通讯录联系人信息,但分组信息将不会被导入或者导出。

- 如果您想断开与手机的连接，您可以单击“互联一点通”，找到连接手机的图标，单击右键选择“断开 蓝牙串口”，此时只

是中断服务，如果需要完全断开，您此时可以再单击右键，选择"解除配对"即可。

注意：当您的计算机与蓝牙手机已经连接时，该联系人列表与您手机上通讯录是同步的，如果您修改或删除计算机的手机联系人，您的手机通讯录也将同步被修改或删除。

- 本地通讯录与手机通讯录的相互移动

您可以将手机中的联系人备份至本地通讯录中，也可以将本地通讯录的联系人信息加入到手机中，具体操作如下：

1) 手机联系人导入至本地通讯录中：选择您要导入的联系人信息，右键单击【复制到本地】，也可以通过鼠标拖动将联系人信息备份至本地通讯录的某个群组中。

2) 本地通讯录联系人导入至手机中：选择您要导入的联系人，右键单击【复制到手机】，也可以通过鼠标拖动将联系人信息导入至手机通讯录中。

7.3. 手机短信

• 发送手机短信（该功能需要YT900支持）

在主界面中单击【手机短信】进入手机短信界面，完成手机连接后（与通讯录连接手机方法类似），单击辅助工具栏中的【新建】按钮，右侧将出现短信编辑栏，如下图所示。



在“号码”栏中输入联系人手机号码，也可以单击“ ”联系、人分类图标，在弹出的对话框中选择相应的联系人和电话号码前面的复选框，单击【确定】按钮，联系人被添加到收信人列表中。在短信内容中编写好短信，点击【发送】即可。

如果您想将手机中的短信导入至本地，可以通过点击“导入”，完成导入。

注意：发送短信和删除短信操作是与手机同步进行的，请您确认后再进行删除或发送。

8. YT900的 Safe Key功能

注意：
1. **YT900的Safe Key功能只能用于安装了“安全中心6.0”的扬天PC中。**
2. **本章仅为用户快速入门提供指导，如需详细的帮助信息请参阅软件自带的帮助文件。**

8.1.概述

私密文件柜是用于为您提供的一个特殊的私密存储空间，该功能可以帮助您在硬盘上划出一块特殊的数据区，通过用户身份验证后，您就可以随意在此区域内创建、删除或修改文件或文件夹。该数据区将通过创建时所使用的safe key等设备来进行身份认证，其他人在没有权限的情况下，无法打开、访问、删除该区域。

8.2.安全登录管理

注意：

1. **请您在进入Windows操作系统登录界面后再插入已经创建完成的“互联一点通（YT900）”，才能实现安全登录。**
2. **扬天安全登录设备创建完成后，可能在Windows登录界面中出现一个Identify的图标，您不能使用该图标进行登录，但它也不会对系统产生任何影响。**
3. **本功能支持联想专用二代身份证读卡器(但需要您单独购买联想专用二代身份证读卡器），您也可以通过刷二代身份证进行安全登录设备的创建及Windows登录。**

扬天安全登录设备

扬天安全登录设备是将Windows登录口令安全存储于联想提供给您的“扬天互联一点通（YT900）”中，您可以通过插入或拔出“Safe Key” 能够实现操作系统的登录或注销。

1) 初始化创建

首次使用“扬天互联一点通（YT900）”，您可以通过单击【开始】→【所有程序】→【联想应用】→【联想扬天安全登录管理】进入联想扬天安全登录管理界面，如下图所示。



插入联想随机附送的“扬天互联一点通（YT900）”或读取您的二代身份证，单击“创建”，将出现下图所示的界面。



您可以选择“扬天Safe Key或互联一点通”或二代身份证，选择完成后，单击“下一步”，将出现如下图所示的密码输入界面，输入您的Windows登录密码，单击“确定”完成创建。



注意：

1. 此密码应与您登录Windows系统的密码一致，否则，扬天互联一点通（蓝牙闪存盘）将不能够帮您自动登录系统。

2. 如果您选择通过二代身份证创建安全登录设备，您只需根据屏幕提示刷二代身份证，完成创建具体操作与插入Safe Key类似。

2）使用

您可以插入创建好的“扬天互联一点通（YT900）”直接进入Windows操作系统，此时私密文件柜将自动被打开（如果您已经创建完毕私密文件柜）。您也可以通过单击【开始】→【所有程序】→【联想应用】→【联想扬天安全登录管理】进行

“扬天互联一点通（YT900）”密码的删除和修改，此时请您先插入“扬天互联一点通（YT900）”或刷二代身份证。

注意：

1.“ 扬天互联一点通(YT900)”创建完成后，才能进行“扬天互联一点通(YT900)”的删除和修改。

2. 当您需要修改您的Windows登录密码时，请您及时对您的“扬天互联一点通(YT900)”的密码进行同步修改，否则“扬天互联一点通（YT900）”将不起作用，您就不能通过此设备直接登录至系统。

3. 如果您使用Windows口令登录，“扬天互联一点通（YT900)”将不起作用,只能通过“扬天互联一点通(YT900)”登录才能实现插拔扬天互联一点通（YT900）切换用户。

8.3. 私密文件柜管理

注意：

1. 在创建私密文件柜时,请插入“扬天互联一点通(YT900)”或刷二代身份证，否则将无法进行创建。

2. 本功能支持联想专用二代身份证读卡器（但需要您单独购买联想专用二代身份证读卡器），您也可以通过刷二代身份证进行私密文件柜的创建。

1）初始化创建：

首次使用私密文件柜，您可以通过单击【开始】→【所有程序】→【联想应用】→【联想扬天私密文件柜管理】进入私密文件柜创建界面，如下图所示。



单击“创建”，选择插入扬天互联一点通（YT900）或读取身份证，如下图所示。



单击“下一步”，将弹出私密文件柜登录密码设置界面，请您输入密码并确认，如下图所示。



注意：

1. 如果您在创建时未插入“扬天Safe Key或互联一点通（蓝牙闪存盘）”或未刷身份证，系统将提示您插入或刷身份证。

2. 该密码为应急密码，如果您的“扬天Safe Key或互联一点通（蓝牙闪存盘）”丢失或损坏，可以通过该密码进行紧急操作，但次数有限。

单击“确定”，此时将弹出如下图所示的存储设置界面。



选择存储地址，输入您划分区域的容量，单击“确定”，即可创建私密文件柜。私密文件柜创建完成后，您就可以在我的电脑中看到一个新的磁盘盘符，此时您就可以在此区域中对文件或文件夹进行操作。您还可以通过单击【开始】→【所有程序】→【联想应用】→【联想扬天私密文件柜管理】对

私密文件柜进行关闭，关闭后您仍可以通过上述步骤重新打开、删除、移动私密文件柜或调整私密文件柜容量。调整私密文件柜的容量，您还可以通过点击【开始】→【所有程序】→【联想应用】→【联想扬天私密文件柜管理】进入私密文件柜管理界面，然后单击“修改私密文件柜”，如下图所示。



单击“调整容量”按钮，将弹出如下图所示的对话框，重新输入您希望的私密文件柜的空间大小，单击“确定”即可完成设置。



注意：

如果您想卸载私密文件柜程序，请您先删除私密文件柜，然后进入【控制面板】→【添加或删除程序】，卸载“联想扬天数据安全管理”程序。

9. 大容量闪存盘应用

将YT900插入计算机的USB接口后，系统会自动识别到该硬件（蓝牙适配器驱动是随联想通讯中心的安装完成安装的），在“我的电脑”中将会出现一个“可移动磁盘”，与其它磁盘操作类似，当对蓝牙闪存盘进行任何操作时，如读写、修改和删除数据的过程中，蓝色LED指示灯会闪烁；当读写数

据完成时，蓝色LED指示灯会停止闪烁。

注意：请您不要在蓝牙闪存盘的 LED 指示灯闪烁时拔下，这样可能会导致您的数据被损坏或使 FAT 表破坏而出现蓝屏。

10. 指示灯显示

蓝牙耳机状态	指示灯指示
关机模式	所有指示灯熄灭
蓝牙耳机开机	蓝色指示灯先亮一下，然后进行3 秒一次的规律闪烁
蓝牙耳机关机	蓝色指示灯熄灭
待机状态（已配对状态）	蓝色指示灯 3 秒闪烁一次
待机状态（低电压状态）	每5 秒快速闪烁3 次
配对状态	蓝色指示灯快速闪烁
充电状态	红色指示灯长亮
充电完成	红色指示灯熄灭
蓝牙适配器模式	蓝色指示灯长亮
闪存盘传输文件	蓝色指示灯快速闪烁
连接电脑待机状态	蓝色指示灯 2 秒闪烁一次